

Forslag til programmering av DMR radio for bruk i Sarpsborg distriktet

| Zone | Channel | TS | TX Contact | Admit criteria | RX List | Beskrivelse |
|---------|----------------------|----|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| LD1SG | TG242 (Norge) | 1 | 242 | Color Code (free) | 9900 (local data) | Oppkall nasjonalt (ikke QSO) |
| | TG2421 (Vest) | 1 | 2421 | Color Code (free) | 9900 (local data) | Oppkall Sørøst (ikke QSO) |
| | TG24212 | 2 | 24212 | Color Code (free) | 9900 (local data) | For QSOer distriktet |
| | TG242808 (Sarpsborg) | 2 | 242808 | Color Code (free) | 9900 (local data) | For QSOer lokalt |
| | TG24201 (Chat1) | 2 | 24201 | Color Code (free) | 9900 (local data) | For QSOer nasjonalt |
| | TG24202 (Chat2) | 2 | 24202 | Color Code (free) | 9900 (local data) | For QSOer nasjonalt |
| | TG24203 (Chat3) | 2 | 24203 | Color Code (free) | 9900 (local data) | For QSOer nasjonalt |
| | TG24204 (Xmode) | 2 | 24204 | Color Code (free) | 9900 (local data) | Linket mot D-Star og Fusion |
| | TG91 (WorldWide) | 2 | 91 | Color Code (free) | 9900 (local data) | For QSOer internasjonalt |
| | TG9 TS1 (Local) | 1 | 9 | Color Code (free) | 9900 (local data) | For oppkall utenom BrandMeister |
| | TG9 TS2 (Local) | 2 | 9 | Color Code (free) | 9900 (local data) | For QSOer utenom BrandMeister |
| Simplex | 433.425 MHz | 2 | 99 | Always | 9900 (local data) | Simplex kanal 1 |
| | 433.450 MHz | 2 | 99 | Always | 9900 (local data) | Simplex kanal 2 (primær/oppkall) |
| | 433.475 MHz | 2 | 99 | Always | 9900 (local data) | Simplex kanal 3 |

- **Samtlige LD1SG kanaler må ha Admit Criteria "Color Code (free)"**
- **Husk å fjerne personlig ID før du deler din codeplug med andre.**
- Enable emergency alert/call decode på alle kanaler.
- Compressed IP/DMR Standard for data bearer (gjelder ikke Motorola via repeater).
- Disable emergency-knappen før du deler din codeplug med andre.
- Legg inn Parrot (242997 private call) i contact list. Denne er nyttig for å teste egen audio.
- RRS / GPS / APRS 242999 private call
- 9900 i RX list er anbefalt fra BrandMeister for å motta lokale alerts/bulletins via repeater.